SDC Analyzer Win App

SDC Analyzer Win App је софтвер који је дио процеса одобрења за Л-ПФР уређаје или апликације.

Апликацију SDC Analyzer Win App можете преузети са Развојног окружења за добављаче. Издаје низ различитих захтјева Л-ПФР сервису током процеса одобрења. Ови захтјеви се користе за тестирање да ли је функционалност одређеног Л-ПФР производа усклађена са објављеном техничком спецификацијом.

Предуслови за коришћење

- Прије него што почнете да користите апликацију SDC Analyzer, обавезно је да затражите и добијете додатни цертификат на паметној картици.
- - Прије коришћења апликације, морате и да имплементирате Get Status команду.

Чим започнете <u>нову пријаву за одобрење Л-ПФР производа</u>, аутоматски ће Вам бити додијељен нови <u>Регистрациони код</u> за ту верзију производа. Испод регистрационог кода се налази подсјетник да обавезно имплементирате наведени регистрациони код на свом Л-ПФР производу прије него што га тестирате помоћу апликације SDC Analyzer. Такође је обавезно имплементирати верзију софтвера и назив Л-ПФР производа.

Приступ апликацији SDC Analyzer Win App

Апликацији SDC Analyzer Win App можете приступити у оквиру секције **Ресурси**. Кликните на опцију **Апликације** и **SDC Analyzer Win App** ће се приказати у падајућем менију.

Напомена: Апликација се аутоматски ажурира када се објави нова верзија.

Развојно окружење

🕖 Почетна страна / 🛓 Ресурси / 'Ж' Развојни Л-ПФР / 🚍 Моје пријаве за одобрење



Овде можете пронаћи све доступне ресурсе који ће вам помоћи да се пријавите за одобрење



Како се користи SDC Analyzer Win App

Када кликнете на опцију SDC Analyzer Win App, аутоматски ћете преузети апликацију на свој уређај. Након кратког поступка инсталације, можете да покренете апликацију.



Ако апликацију користите први пут или тестирате нови производ, кликните на **Settings** да бисте извршили кратку конфигурацију.

SDC Analyzer		— 🗆 X
<i>Test Subject</i> Manufacturer	ැති Settings	C Load Requests
Hardware Version	Ŕ	N/A
Software Version	Execute All Tests	Request Version
Model Name		

У новом прозору кликните **Load Developer Certificate** да бисте учитали главни PFX цертификат који сте добили од Пореске управе.

Settings	— 🗆 X
Select Protocol	Load Developer Certificate
Enter E-SDC Target IP Address (e.g. 192.168.0.1:8888)	Manage Tax Rates
http://	Get Data from ESDC
Certificate not installed	
Ping	Save

Када одаберете PFX цертификат, отвориће се нови прозор у којем треба да наведете лозинку за цертификат - лозинку сте добили у истој е-пошти као и PFX цертификат.



Ако је све у реду, видећете поруку да је РFX цертификат инсталиран.

L		
Load D Cert		er
Manage	e Tax Ra	tes
Get Data	from ES	SDC
	9	Save
	Cer Manage Get Data	Certificate Manage Tax Ra Get Data from ES

Након што учитате цертификат, морате унијети IP адресу за Л-ПФР који желите тестирати и кликните **Save**.

(증) Settings	
Select Protocol	Load Developer Certificate
Enter E-SDC Target IP Address (e.g. 192.168.0.1:8888)	Manage Tax Rates
http:// 127.0.0.1 : 8180 /	Get Data from ESDC
Certificate 43ELNRLH installed	
B :	
Ξ	▲
Ping	Save

Можете искористити опцију **Ping** да бисте потврдили везу са Л-ПФР сервисом.

Settings	Ŷ	- 🗆 ×
Select Protocol		Load Developer Certificate
Enter E-SDC Target IP Address	s (e.g. 192.168.0.1:8888)	Manage Tax Rates
http:// 127.0.0.1	: 8180 /	Get Data from ESDC
Device Successfully Reached		
Certificate Y6LU9EL5 installed		
Ping		Save

Да бисте добили све активне пореске стопе за Sandbox окружење, кликните на **Manage Tax Rates**.

200	-			
205	C A	***	00	
200	Se	uu	пu	3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			-	

Select Protocol	Load Developer Certificate	
Enter E-SDC Target IP Address (e.g. 192.168.0.1:8888)	Manage Tax Rates	
http:// 127.0.0.1 : 8180 /	Get Data from ESDC	
Device Successfully Reached Certificate Y6LU9EL5 installed		
Ping	Save	

Појавиће се нови прозор - кликните на **Get Tax Rates** да бисте учитали све активне пореске стопе.

لَّ Tax Rates	-		×
	Get Ta	ax Rates	
	С	lose	

Све активне пореске стопе за Sandbox окружење ће се учитати.

🔏 Tax Rates	- 🗆 ×
	Get Tax Rates
- Label: "P" Rate: 0 - Label: "P" Rate: 0.5 - STT - Label: "E" Rate: 6 - TOTL - Label: "T" Rate: 2 - VAT - Label: "A" Rate: 9	ß
Label: "B" Rate: 0 Label: "D" Rate: 15 Previous Tax Rate Groups	× Latest Tax Rates Retrieved
	ОК

Да бисте завршили подешавања, у менију Settings, кликните на **Get Data from ESDC** да бисте ажурирали податке на одјељку *Test Subject* на почетном прозору апликације.

ⓒ Settings	— <b>D</b> X
Select Protocol	Load Developer Certificate
Enter E-SDC Target IP Address (e.g. 192.168.0.1:8888)	Manage Tax Rates
http:// 127.0.0.1 : 8180 /	Get Data from ESDC
Certificate 43ELNRLH installed	
<b>B</b> ::	
Ping	Save
	Jave

Када се вратите на почетни прозор апликације, видећете да су сва поља у одјељку *Test Subject* аутоматски попуњена на основу информација из Вашег цертификата и Л-ПФР производа.



Пре него што започнете било какво тестирање, увијек кликните **Load Requests** да бисте добили најновију верзију тестова.



#### Извршите одабране тестове

Да бисте покренили тестове користите опцију **Execute Selected Tests** на почетном прозору.

☐ SDC Analyzer		—	$\times$
Test Subject Manufacturer	0	C	
King Deli	Settings	Load Requ	uests
E-SDC Hardware Version			
10575AEF4DF3173479130D2ED59326B2	â	1.0.1.1	
E-SDC Software Version	Evenute All Tests	Deguest Ver	lan
2.0.63.19	Execute All Tests	Request vers	sion
MRC (manufacturers specific code)			
01-2063-a018ed3399d841db880523963b4			
Device Name			
Tester Name			
DESKTOP-C7QCOVC\Marko		\$	
	Execute S	elected Tests	

У новом прозору отвориће се листа свих тестова. Сви тестови су аутоматски изабрани за извршење. Ако не опозовете одабир ниједног од њих, биће извршени сви тестови.

a Test Selection	$ \Box$ $\times$
<ul> <li>Test Selection</li> <li>Select Tests <ul> <li>Attention NotInitialized Tests</li> <li>Get Status Not Initialized SDC Tests</li> <li>Invalid Pin Tests</li> <li>Valid Pin Tests</li> <li>Valid Pin Tests</li> <li>Attention SDC Initialized Tests</li> <li>Get Status Initialized SDC Tests</li> <li>Momal Sale Tests</li> <li>Momal Refund Tests</li> <li>Momal Refund Tests</li> <li>Momal Refund Tests</li> <li>Graining Sale Tests</li> <li>Graining Sale Tests</li> <li>Got Status SUB Status SU</li></ul></li></ul>	Execute Insert valid pin
	Search

Да бисте активирали опцију **Execute**, морате унијети тачан ПИН код (ПИН сте изабрали када сте захтијевали додатни цертификат на паметној картици).

#### Напомена:

Можете и да унесете нетачан ПИН да бисте тестирали тај сценарио.

a Test Selection		$\times$
Select Tests		
Attention Not Initialized Tests	Execut	e
Get Status Not Initialized SDCTests	1224	
	1234	
	insert valio	a pin
ManagingUnrequiredDataTests		
Attention SDCInitialized Tests		
GetStatusInitializedSDCTests		
Invoice Type Tests		
Transaction Type Tests		
Payment Type Tests		
⊕ CashierTests		
OptionsTests		
B2BTests		
Refferent Document Number Tests		
⊕ ✓ Date Time Tests		
iter of the second sec		
⊕. Mormal Sale Tests		
⊕ ✓ NormalRefundTests		
Image: Image: ProformaTests		
⊕ ✓ TrainingSaleTests		
⊕ GTINTests		
temNameTests		
temLabel lests		
	Search	1

Ако треба да пронађете одређени тест који желите да *опзовете* (изузмете из тестирања), можете користити претрагу.



_	
_	



Кликните на **Execute** да бисте започели процес тестирања. Можете пратити проток процеса на главном прозору.

Test Subject	٩	ē
Manufacturer	۵.	6
King Deli	Settings	Load Requests
E-SDC Hardware Version		
10575AEF4DF3173479130D2ED59326B2	â	1.0.1.1
E-SDC Software Version	Evenute All Tests	Deguest Version
2.0.63.19	Execute All Tests	Request version
MRC (manufacturers specific code)		
01-2063-a018ed3399d841db880523963b4		
Device Name	Wa	rkipa
	working	
Tester Name	2:03	PM
DESKTOP-C7QCOVC\Marko		
	ð	<u>.</u>
	Execute Se	elected Tests

Када се тестирање заврши, видећете прозор са обавјештењем у којем се тражи да се пријавите на свој профил на Развојном окружењу за добављаче да бисте прегледали резултате.

Success     Success	$\times$
Please login on:	
Taxpayer Admin Portal	
to review your test results.	ОК

## Прегледајте резултате тестова

Када се процес тестирања заврши, можете прегледати резултате путем вашег профила на Развојном окружењу за добављаче, у одјељку <u>Моје пријаве за одобрење</u>. Потребно је само да отворите одговарајућу пријаву и резултати ће бити очитани у поглављу *SDC Analyzer резултати*.

	ſ	
Технички део		У случају да Пореска управа треба додатно да тестира ваш ЕСИР уређај, да ли можете да доставите следеће: (хардверске и софтверске компоненте неопходне за тестирање и пропратну опрему)
🗸 Детаљи апликанта		
Приложена Документација за ЕСИР производ 1	1.	ЕСИР уређај припремљен за тестирање
✓ Типови ЕСИР-а		
🗸 Инсталација ЕСИР-а		ΠΔα
✓ Подехани типови ПФР-а		Коментари в
✓ Начин повезивања са ПФР-ом		
✓ Подржани оперативни системи	2.	Све обавезне хардверске компоненте и каблове потребне за инсталацију
<ul> <li>Потребно за ручно тестирање</li> </ul>		
✓ Забрањене функције		
✓ Оперативне функције ЕСИРа		Коментари в
🗸 Упит и управљање ценама		
✓ Пореске столе	3.	Папию за штампу рачна компатибилан са ЕСИР усеђајем
🗸 Штампање		
✓ Подрхани штампачи		Пда
✓ Достављање фискалног рачуна		Knuserani n
✓ Текстуални приказ фискалног рачуна		Nomentality in a
Примери рачуна са ЕСИР-а према класификацији		

Кликните на било који тест са листе за детаљнији приказ резултата.